


TABLET MODELO ADOC T10




ESPECIFICACIONES

GENERAL	Formato: Tablet Redes: GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38 Idiomas: Español, Inglés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera (entre otros) Antena: integrada dentro del terminal
PROCESADOR	CPU: SC9863A Cortex A55 Octa-core 1.6Ghz a 64bits GPU: PowerVR GE8322 / IMG8322 1920 x 1200
SISTEMA OPERATIVO	SO: Android 11 (actualizable hasta Android 12) Certificado: CTS y GMS (Google). Actualizaciones de software y parches de seguridad vía GOTA (Google over the air) hasta 5 años. Listado: Zero touch
DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones: 244 * 172.9 * 9.3mm Peso: 490 g
PANTALLA	Tamaño: 10.1" Tipo: IPS Resolución: 1920*1200 y 280 nits Multi-táctil capacitiva
CONECTIVIDAD	Bluetooth® 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bandas 2,4 GHz/5Ghz Funcionalidad Hotspot
CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares Ranura tarjeta microSIM Ranura tarjeta microSD
MEMORIA	Memoria RAM: 3GB DDR3 Memoria ROM: 32GB Compatible con memoria microSD hasta 128GB
CÁMARA	Cámara Frontal de 2MPx Cámara trasera de 5MPx Flash trasero

AUDIO	<p>1 Micrófono integrado</p> <p>2 Altavoces integrados 0,8W de 8Ω</p> <p>Controladora de audio integrada</p>
SENSORES	<p>Acelerómetro</p> <p>GPS</p> <p>Sensor de luminosidad</p>
SERVICIOS SOPORTADOS	<p>SMS</p> <p>Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y conferencia hasta 6 participantes</p> <p>Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, bloqueo de llamadas</p> <p>Actualización de SW vía GOTA</p>
BATERÍA	<p>Tipo: Li-ion</p> <p>Capacidad: 5.000 mAh</p> <p>Voltaje nominal: 3.8V</p> <p>Batería extraíble*</p>
OTRAS FUNCIONALIDADES	<p>Herramienta SIM</p> <p>Radio FM</p> <p>Multimedia</p> <p>Email (POP3/IMAP/Exchange)</p>
CERTIFICACIONES	<p>CE</p> <p>RoHS</p> <p>GMS</p> <p>GCF**</p>
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad principal 2. Funda protectora 3. Carta de garantía 4. Manual de usuario 5. Cargador 6. Cable USB tipo C



1



2




3



4



5



6

*Para extraer la batería se requiere de un técnico homologado, ya que es necesario abrir la tablet

**Certificación en proceso