

# TABLET MODELO ADOC T10




## ESPECIFICACIONES

---


GENERAL	<b>Formato:</b> Tablet <b>Redes:</b> GSM 900/1800 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38 <b>Idiomas:</b> Español, Inglés, Portugués, Catalán, Gallego y Euskera (entre otros) <b>Antena:</b> integrada dentro del terminal
PROCESADOR	<b>CPU:</b> SC9863A Cortex A55 Octa-core 1.6Ghz a 64bits <b>GPU:</b> PowerVR GE8322 / IMG8322 1920 x 1200
SISTEMA OPERATIVO	SO: Android 11 (actualizable hasta Android 12) Certificado: CTS y GMS (Google). Actualizaciones de software y parches de seguridad vía GOTA (Google over the air) hasta 5 años. Listado: Zero touch
DIMENSIONES Y PESO	<b>Dimensiones:</b> 244 * 172.9 * 9.3mm <b>Peso:</b> 490 g
PANTALLA	<b>Tamaño:</b> 10.1" <b>Tipo:</b> IPS <b>Resolución:</b> 1920*1200 y 280 nits Multi-táctil capacitiva
CONECTIVIDAD	Bluetooth 5.0 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bandas 2,4 GHz/5Ghz Funcionalidad Hotspot
CONECTORES	Jack 3.5 para uso con auriculares Ranura tarjeta microSIM Ranura tarjeta microSD
MEMORIA	Memoria RAM: 3GB DDR3 Memoria ROM: 32GB Compatible con memoria microSD hasta 128GB
CÁMARA	Cámara Frontal de 2MPx Cámara trasera de 5MPx Flash trasero

---

<b>AUDIO</b>	1 Micrófono integrado 2 Altavoces integrados 0,8W de 8Ω Controladora de audio integrada
<b>SENSORES</b>	Acelerómetro GPS Sensor de luminosidad
<b>SERVICIOS SOPORTADOS</b>	SMS Funcionalidades de llamada: rellamada, puesta en espera, transferencia y conferencia hasta 6 participantes Servicios de llamada: marcación fija, desvío de llamada, llamada en espera, bloqueo de llamadas Actualización de SW vía GOTA
<b>BATERÍA</b>	Tipo: Li-ion Capacidad: 5.000 mAh Voltaje nominal: 3.8V Batería extraíble*
<b>OTRAS FUNCIONALIDADES</b>	Herramienta SIM Radio FM Multimedia Email (POP3/IMAP/Exchange)
<b>CERTIFICACIONES</b>	CE RoHS GMS GCF**
<b>CONTENIDO</b>	1. Unidad principal 2. Funda protectora 3. Carta de garantía 4. Manual de usuario 5. Cargador 6. Cable USB tipo C



1



2




3



4



5



6

\*Para extraer la batería se requiere de un técnico homologado, ya que es necesario abrir la tablet  
\*\*Certificación en proceso