

ADOC V4

Caja de voz



Redes
2G, 3G y 4G



2 conectores
RJ11



Conectividad
Wi-Fi



Compatible
Teleasistencia



Leds de estado

Nuestra caja de voz cuenta con 6 LEDs de estado que brindan una visualización clara e instantánea del funcionamiento y la conectividad, asegurando un control total en todo momento.

Batería extraíble de 4.000 mAh

Equipada con una potente batería extraíble de 4.000 mAh, que ofrece una autonomía prolongada y la flexibilidad de reemplazarla fácilmente cuando lo necesites.



2 conectores RJ11 (FXS)

Equipada con 2 conectores RJ11 (FXS), permitiendo la conexión simultánea de teléfonos fijos para una comunicación más versátil y eficiente.

Especificaciones	
REDES	GSM 900/1800 MHz UMTS (9000/2100 MHz) 4G B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38
SIM	SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Mini SIM o SIM Standard (2FF)
ANTENA	Integrada dentro del terminal
DIMENSIONES	146 * 144 * 150 mm
PESO	200 g
PROCESADOR	UNISOC T117
CONECTIVIDAD	Wi-Fi 2,4 Ghz Funcionalidad Hotspot
CONECTORES	2 RJ11 para FXS Micro USB para actualización de SW Jack de carga DC/AC
BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 4.000 mAh Tiempo conversación: 8 horas Tiempo en espera: hasta 42 horas Tiempo de carga: 7 horas
SERVICIOS SOPORTADOS	Códecs de audio FR, EFR, HR, AMR Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda) ID de llamante (en terminales compatibles) Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia. Compatible con buzón de voz Locución de indicador de estado Soporta llamadas VoLTE
CERTIFICACIONES	GCF CE RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	1. Unidad principal 2. Antena externa 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Tarjeta de garantía 7. Tornillo y llave Allen de seguridad

Dimensiones

